SmartScan Touch Panel programming

Programmering av byggnads- och grupptillhörighet samt aktivering av trådlös kommunikation i SmartScan Touch panel

| | Funktion | Кпарр | Display visar |
|---|--|----------|--|
| 1 | Starta Smart Programmer enheten | | Thorlux IRPR |
| | | | Version 1.96 eller senare |
| 2 | Skrolla till menyn | | < Smartscan> |
| | <smart tr=""></smart> | | < Sensors > |
| 3 | Välj menyn med Select-knappen | | Download all |
| | <smartscan sensors=""></smartscan> | | (Smart TR only) |
| | Skrolla till Building inställningarna | | Building: 1 |
| | | | address 1-254 |
| | För att ändra ett värde tryck på Select- | | Building: 1* |
| | knappen. Aktuellt värde markeras med en | | address 1-254 |
| | stjärna i display | | |
| | Värdet ändras till önskat värde med Next | | Building: 2* etc |
| | / Previous knapparna | | address 1-254 |
| | Gå sedan ur ändringsläget med Esc- | X | Building: 2 |
| | knappen. Det nya värdet visas nu utan | | address 1-254 |
| | stjärna. | | |
| | Skrolla till group adress inställningarna | | Group addr: 1 (välj unikt nummer för det |
| | | | rum som Touch panelen skall styra) |
| | | | Address 1-254 |
| | För att ändra ett värde tryck på Select- | | Group addr: 1* |
| | knappen. Aktuellt värde markeras med en | | address 1-254 |
| | stjärna i display | | |
| | Stall in onskat varde med Next / Previous | | Group addr: 2* |
| | knapparna | | Address 1-254 |
| | Gå sedan ur andringslaget med Esc- | | Group addr: 2 |
| | knappen. Det nya vardet visas nu utan | | Address 1-254 |
| | Skrolla till <rf transmit=""> inställningarna</rf> | | Rf transmit: di |
| | | | enable/disable |
| | För att ändra ett värde tryck på Select- | | Rf transmit: di* |
| | knappen. Aktuellt värde markeras med en | | enable/disable |
| | stjärna i display | | |
| | Aktivera radiokommunikationen genom | | Rf transmit: en* |
| | att sätta RF transmit= enabled | | enable/disable |
| | Gå sedan ur ändringsläget med Esc- | x | Rf transmit: en |
| | knappen. Det nya värdet visas nu utan | <u> </u> | enable/disable |
| | stjärna. | | |
| | Skrolla till <program all=""></program> | | Program all |
| | | | (Smart TR only) |
| | Sänd över de nya inställningarna till touch | | Program all |
| | panelen genom att rikta IR sensorerna på | | Sending |
| | programmeringsenheten mot touch | | Sedan blinkar OK och program all står kvar i |
| | panelen och tryck på Send-knappen. (Håll | | displayen |

| | kvar IR ögat mot touch panelen under hela sändningen) | |
|----|--|--|
| 24 | Nu är nya parameters programmerade i touch panelen | Ställ sedan in de olika sceninställningarna i respektive armatur i rummet så de motsvarar önskad funktionalitet i touchpanelen. |